Drucker und Netzwerk Anschluss

- Druckeranschluss
  2 x USB 1.1 (Typ A Anschluss,USB 2.0 kompatibel, erweiterbar auf insgesamt 5)
- Netzwerkanschluss (logisch)
  IEEE 802.3 (10BaseT Ethernet)
  IEEE 802.3 (100BaseTX Fast Ethernet)
- Netzwerkanschluss (physikalisch)
  RJ45 (STP Cat.5)

Konfiguration und Management

- InterCon- NetTool
  Microsoft Windows (95, 98, Me, NT 4.x, 2000, XP, Server 2003, Vista)
  Linux (RPM based installation)
  Macintosh (MAC OS 10.x)
- Printer Wizard (Drucker Installations- Assistent)
  Microsoft Windows (95, 98, Me, NT 4.x, 2000, XP, Server 2003, Vista)
- Printserver WEB intern (für ?berwachung, Konfiguration, Administrierung, Firmware Update)
  Minimale Browser Anforderung: Frame- fähig
- HP Tools (Kompatibilität / Support)
  HP WebJetAdmin
  HP JetAdmin
  HP Install Network Printer Wizard
- EPSON Tools (Kompatibilität / Support)
  EpsonNet WinAssist
  EpsonNet MacAssist
  EpsonNet WebAssist
  EpsonNet WebManager
  EpsonNet DirectPrint (LPR)
  EpsonNet InternetPrint (IPP)
- Kyocera Tools (Kompatibilität / Support)
  KPM
- FTP
- SNMP
  SNMP- MIB II kompatibel; private SEH enterprise MIB wird mitgeliefert
- Apple virtueller Drucker
- Bonjour

Unterstützte Betriebssysteme

- Microsoft Windows
  95
  98
  Me
  NT 3.x
  NT 4.x
  XP
  2003 Server
  Vista
- Apple Macintosh
  Mac OS 7.x
  MAC OS 8.x
  MAC OS 9.x
  MAC OS 10.x
- Novell NetWare
  NetWare 3.x

  NetWare 4.x
  NetWare 5.x
  NetWare 6.x
- Systeme mit TCP/IP Unterst?tzung
  Linux Systeme
  System V Systeme (SCO, SunOS 5, IBM AIX, HP- UX, Reliant UNIX 5.x, ...)
  BSD Systeme (BSD 4.x, SunOS4, ...)
  IBM Systeme (OS390/400, ...)

Unterstützte Protokolle

- TCP/IP
  DHCP, BootP, ARP, RARP, IPv4, TCP, UDP, ICMP, IGMP, FTP, TFTP, LPD, HTTP, HTTPs, ZeroConf, DNS, SLP, SNMPv1, SNTP, SMTP, POP3, SSL/TLS, IPPv1.0, IPPv1.1, Raw TCP, Apple Bonjour
- AppleTalk (EtherTalk/TokenTalk)
  AARP, RTMP, ADSP, ATP, NBP, ZIP, ATSP, PAP, DDP, BCP1, BCP2, TBCP
- NetWare
  IPX, SPX, SPX2, SAP, SNAP, NCP, NCP Burst Mode, NDS, NDPS, PureIP, RIP, Bindery, R/N Printer
- Windows
  SMB/CIFS (NetBIOS over TCP/IP), WINS

Druckprotokolle und - methoden

- Socketprinting / Raw TCP
- LPR/LPD printing
- IPP v1.1 printing
- AppleTalk printing
- HTTP printing (verschl?sselt und unverschl?sselt)
- HTTP printing (?ber einen Proxy hinaus/Internetprinting)
- ThinPrint printing
- FTP printing
- NetBIOS printing
- Novell iPrint (LPR und IPP)
- NDPS printing (IP/IPX)
- Bindery printing
- R/N printing
- POP3 printing
- Bonjour printing service
- KonicaMinolta GDI

© 2024 SEH Computertechnik GmbH - Südring 11 - 33647 Bielefeld - Deutschland
Tel.: +49 (0)521 94226- 29 - Fax: +49 (0)521 94226- 99 - E- Mail: info@seh.de - Web: http://www.seh.de

Sicherheit

- SSL 3.0
- TLS 1.0
- HTTPs
- 802.1X
  EAP-MD5 Authentifizierung
  EAP-TLS Authentifizierung
  Cisco EAP (LEAP) Authentifizierung
- IPsender protection ("user access list")
- Access control
- Zertifikatsverwaltung
  Selbstsigniertes Zertifikat
  Zertifikatsanforderung
  Wurzelzertifikat
- Passwortschutz
- NetWare Packet Signature Level 1,2,3

Unterstützte Sprachen

- Englisch
- Deutsch
- Französisch
- Spanisch
- Italienisch
- Portugiesisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Chinesisch (traditionell)
- Chinesisch (vereinfacht)

Technische Daten

- Druckeranschluss
  2 x USB 1.1 (Typ A Anschluss,USB 2.0 kompatibel, erweiterbar auf insgesamt 5)
- Netzwerkanschluss (logisch)
  IEEE 802.3 (10BaseT Ethernet)
  IEEE 802.3 (100BaseTX Fast Ethernet)
- Netzwerkanschluss (physikalisch)
  RJ45 (STP Cat.5)
- Zulassungen (Notifizierungen)
  CE: EN55022 Klasse B, EN55024
  FCC Klasse A
- Betriebsumgebung
  Temperatur: 5 - 40°C
  Luftfeuchtigkeit: 20 - 80%
  Indoor use only
- Hardware
  1MB Flash
  2MB RAM
  ARM7 basierter RISC Prozessor / 50MHz
- Stromversorgung
  externes Netzteil (Ausgang: 5V,2A; Eingang: 100-240V~)
- Abmessungen (Tiefe, Breite, Höhe)
  99 x 81 x 31 mm
- Gewicht
  100 g

Packungsinhalt

- IC103-FASTPOCKET-TX Printserver
- Einbauanleitung
- Software Schnelleinstieg
- Produkt CD
- Netzteil

Bestellnummern

- M03650 (Euro)
- M03651 (UK)
- M03652 (US)

© 2024 SEH Computertechnik GmbH - Südring 11 - 33647 Bielefeld - Deutschland
Tel.: +49 (0)521 94226-29 - Fax: +49 (0)521 94226-99 - E-Mail: info@seh.de - Web: http://www.seh.de